

BO-ABO-20F



Détecteur de barrière par infrarouges

- Câblé | 1 faisceau
- Portée max. de détection 10 / 20 m
- Taille réduite et installation facile
- Sortie de relais
- Alimentation 9~16VDC/VAC

Portée de détection	20m intérieur / 10 m extérieur
Nombre de faisceaux	1
Méthode de détection	Interruption du faisceau infrarouge
Canaux de fréquence	4 canaux différents à travers le DIP Switch
Sorties d'alarme	1 relais NO/NC (max. 36VDC/VAC, 1A)
Méthode de réglage	Via LED
Température de fonctionnement	-25°C ~ +55°C
Alimentation	9~16 VDC/VAC, 20 mA max.
Dimensions	69.5 (H) x 26.4 (L) x 22.5 (Pr) mm