



### Safire Smart

- Enregistreur NVR pour caméras IP gamme B2
- 4CH vidéo / 4 Ports PoE / Ports de compression H.265+
- Résolution jusqu'à 8Mpx / Bande passante 80Mbps
- Sortie HDMI 4K et VGA / 1HDD
- Détection des visages / Recherches intelligentes

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Gamme</b>                      | B2  |
| <b>Entrées pour Caméras IP</b>    | 4CH IP  |
| <b>Alimentation PoE</b>           | 4 IEEE 802.3af (Max. 40W) 10/100/1000M  |
| <b>Caméras IP compatibles</b>     | Safire Smart (protocole natif), ONVIF   |
| <b>Audio Bidirectionnel</b>       | 1 entrée / 1 Sortie RCA   |
| <b>Sorties vidéo</b>              | 1 HDMI 4K, 1 VGA  |
| <b>Enregistrement Main Stream</b> | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF   |
| <b>Capacité de décodage</b>       | 1CH 8Mpx<br>6CH 1080P   |
| <b>Format Compression vidéo</b>   | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264   |
| <b>Compression audio</b>          | G.711(U/A)  |
| <b>Bande passante totale</b>      | 80 Mbps entrée/ 80 Mbps sortie<br>HDMI: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768  |
| <b>Résolution d'affichage</b>     | VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768   |
| <b>Audio</b>                      | Audio RCA bidirectionnel  |
| <b>Alarmes</b>                    | Des alarmes pour caméra sont disponibles  |
| <b>Fonction POS</b>               | Si  |
| <b>Fonctions intelligentes</b>    | Détection des visages jusqu'à 4CH par caméra<br>Détection des visages jusqu'à 2CH par NVR<br><br>Recherche d'images via l'enregistreur, l'application et le logiciel<br><br>Informations statistiques sur les résultats de visages. |